

۱- معرفی :

این صفحه کلید یک ریموت کنترلر 2 طرفه است با طراحی زیبا، کارکردی پایدار که میتواند پنل را کنترل کند و عملیات مسلح و غیر مسلح کردن را به وسیله آن انجام داد.



۲- مشخصات فنی:

1-ولتاژ کاری: 6VDC

2-حداکثر جریان مصرفی: 25mA

3-جریان حالت بیکاری: 30uA

3-حداکثر فاصله ارسال سیگنال: 100m

فرکانس کاری: 433m/868mhz

۳- عملکرد:

جهت مسلح کردن دکمه AWAY رابفشارید. جهت غیر مسلح کردن دکمه DISARM رابفشارید. جهت نیمه مسلح کردن دکمه HOME رابفشارید. در مواقع اضطراری دکمه HELP رابفشارید. باززدن دکمه* به منوی قبلی باز میگردد و با زدن دکمه # دستورات را تایید خواهید کرد.

• تنظیم ساعت:

برای مثال جهت تنظیم تاریخ 25/5/2012 و ساعت 08:20 از دستور زیر پیروی کنید.

#987699#1#1#2#0#5#2#5#0#8#2#0#

2 عدد اول سال به صورت پیش فرض تنظیم شده است. برای انتخاب AM یا PM از دکمه 1 و برای تنظیم روزهای هفته از شماره 1 تا 7 می توانید استفاده کنید.

• تنظیمات رمز:

#987699#2#پسورد جدید#

تنظیم رمز کاربر

#987699#12#پسورد جدید#

تنظیم رمز مدیر

• غیر فعال کردن زون ها:

این عملکرد تنها در حالت ارتباط دو طرفه فعال است. جهت فعال کردن زون عدد 0 را وارد نمایید.

#987699#13#0# شماره زون

#987699#15#1#0#

ارتباط یک طرفه

تنظیم ارتباط دو طرفه:

#987699#15#1#1#

ارتباط دو طرفه

• قابلیت غیر فعال کردن TAMPER:

#987699#15#3#0#

غیر فعال کردن

#987699#15#3#1#

فعال کردن

۴- ثبت صفحه کلید در کنترلر پنل:

ابتدا وارد منوی ثبت ریموت کنترلر شده و سپس کد داخل جعبه باطری صفحه کلید را وارد کرده و منتظر پیغام تایید می مانیم. تا 8 عدد صفحه کلید را میتوان به پنل معرفی کرد.