

۱- معرفی :

این کیبورد بی سیم با ظاهری زیبا و عملکرد و نصب ساده می تواند به عنوان صفحه کلید استفاده قرار گیرد و در جلو دید و دسترس باشد و پانل مرکزی به منظور حفاظت هر چه بیشتر در محلی دور از دید و دسترس نصب شود.

۲- مشخصات فنی:



Model No.	PWK-L25	مدل
Operating Voltage	6V (AAA1.5V*4 Batt.)	ولتاژ عملکرد
Operating Current	≤25mA	جریان کاری
Standby current	≤30μA	جریان ایستا
Wireless Coverage	100m (open area)	برد بیسیم
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کار
Working Temp.	-5°C~+50°C	دمای کاری
Low voltage transmitting	√ (<4V)	ارسال پیغام ضعف باتری

۳- نحوه عملکرد:

Away arm : جهت مسلح کردن دکمه (AWAY) در زیر LED را فشار دهید.

Disarm : جهت غیر مسلح کردن پسورد کاربر (1234) را وارد کرده و سپس دکمه (disarm) در زیر LED را فشار دهید.

Home arm : جهت نیمه مسلح کردن دکمه (home) در زیر LED را فشار دهید.

Help : دکمه (Help) را فشار دهید ، شماره زون هایی که فعال هستند به صورت چشمک زن روی LED نمایش داده خواهند شد.

Returne/Confirm : جهت بازگشت به منوی قبلی دکمه (*) و جهت تایید دستورات دکمه (#) را بفشارید.

رمز کاربر : ۱۲۳۴ و رمز سیستم (مدیر) : ۹۸۷۶۹۹ می باشد.

۴- نحوه تنظیم ساعت:

به عنوان مثال جهت تنظیم تاریخ 25/05/2012 و ساعت 08:20 از دستور زیر پیروی کنید:

#987699#1#2#0#5#2#5#0#8#2#0#

و یا جهت تنظیم تاریخ 25th March 2010 Thursday 8:24 (25/03/2010 و ساعت 08:24):

【#】 + 【987699】 + 【#】 + 【1】 + 【#】 + 【0】 + 【#】 + 【0】 + 【#】 + 【3】 + 【#】
 → 【2】 + 【#】 + 【5】 + 【#】 + 【1】 + 【#】 + 【4】 + 【#】 + 【0】 + 【#】 + 【8】
 → 【#】 + 【2】 + 【#】 + 【4】 + 【#】

۵- نحوه ثبت:

وارد منوی ثبت ریموت در کنترل پنل شده و همانند ثبت ریموت عمل می نمایید.

تا ۸ عدد صفحه کلید را میتوان به پنل معرفی کرد.

۶- نحوه تغییر رمز:

(وارد کردن رمز جدید)

revise user password 【#】 + 【987699】 + 【2】 + 【#】 + 【new password】 + 【#】 (رمز کاربر)

revise manager password 【#】 + 【987699】 + 【12】 + 【#】 + 【new manager password】 + 【#】 (رمز مدیر)
(وارد کردن رمز جدید)

۷- تنظیم ارتباط دو طرفه:

#987699#15#1#0#

(Remote) ارتباط یک طرفه

#987699#15#1#1#

ارتباط دو طرفه

۸- تنظیم مربوط به عملکرد Tamper :

#987699#15#3#0#

غیرفعال کردن

#987699#15#3#1#

فعال کردن