

دزدگیر و اعلام حریق هوشمند

RST-100



ROTTLE
Series

FC , CE , ISO 9001

Intrusion Alarm Panel

- ✓ ۸ زون بی سیم با قابلیت معرفی ۹ سنسور در هر زون
- ✓ ۷ زون سیمی با عملکرد N.C
- ✓ دارای تلفن کننده با خط ثابت شهری
- ✓ امکان ثبت ۶ شماره تماس جهت شماره گیری خودکار در زمان وقوع خطر
- ✓ قابلیت کنترل از راه دور بوسیله تلفن (مسلح/ غیرمسلح کردن پنل، فعال/ غیرفعال کردن آژیر)
- ✓ دارای زون های قابل برنامه ریزی در ۸ حالت مختلف کاری (۲۴ ساعته، نگهبانی، تأخیری، محوطه داخلی، محوطه خارجی و ...)
- ✓ امکان برقراری ارتباط دو طرفه (پخش صدای مالک در محیط و شنود صدای محیط) از طریق تلفن
- ✓ دارای نمایشگر LCD با قابلیت نمایش تمامی اطلاعات مربوط به زون ها و حالات دستگاه
- ✓ قابلیت تنظیم هر دکتور به زنگ درب و سنسور دینگ دانگ در حالت غیر مسلح
- ✓ تنظیم دلخواه مدت زمان آژیر در زمان آلارم به مدت حداکثر ۳۳ دقیقه
- ✓ قابلیت تنظیم زمان تاخیر ورودی / خروجی به مدت حداکثر ۸ دقیقه
- ✓ قابلیت تنظیم هشدار قطع برق و قطع خط تلفن
- ✓ امکان تنظیم ۶ گروه زمانی جهت مسلح/ غیر مسلح کردن پنل به صورت خودکار
- ✓ قابلیت نظارت و کنترل برافراد سالخورده، بیمار و کودکان (Watch Dog)
- ✓ پشتیبانی از فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز با ثبات کار بالا
- ✓ پشتیبانی از آژیر فلاشرهای بی سیم
- ✓ دارای خروجی Siren جهت راه اندازی آژیر سیمی
- ✓ دارای دو خروجی ۱۲ ولت جهت تغذیه سنسورهای سیمی
- ✓ دارای خروجی Lamp برای راه اندازی وسایل کمکی (خروجی رله No) در زمان آلارم
- ✓ قابلیت استفاده به صورت سیستم اعلام حریق بی سیم به همراه آشکارسازهای دودی و گازی بی سیم
- ✓ ضد سرقت، دارای سوئیچ امنیتی Tamper جهت اعلام جدا شدن پنل از دیوار
- ✓ امکان استفاده از تقویت کننده سیگنال سنسورها در ساختمان ها و اماکن بزرگ و مرتفع
- ✓ دارای راهنمای سخنگو (انگلیسی) با قابلیت فعال/ غیر فعال کردن آن
- ✓ پشتیبانی از ۹ عدد ریموت کنترل
- ✓ دارای قابلیت اعلام ضعف باطری سنسورهای بی سیم
- ✓ دارای سوکت خروجی برای دستگاه تلفن
- ✓ قابلیت فعال/ غیر فعال کردن آژیر
- ✓ دارای چهار عدد LED جهت نمایش اتصال برق و حالت فعلی دستگاه (power, away, stay, alarm)
- ✓ امکان ضبط پیغام صوتی به مدت ۱۲ ثانیه جهت ارسال روی ۶ خط تلفن و موبایل در زمان وقوع خطر
- ✓ تنظیم آژیر کوتاه به هنگام مسلح کردن (Arm) و غیر مسلح کردن (Disarm) پنل
- ✓ قابلیت مونیطور کردن زون های سیمی به صورت لحظه به لحظه و اعلام بروز معایب احتمالی